



SIEMENS 542 V

FESZULTSÉGEK:

EF 8	160 V
Anód	170 V
S. rács	1.6 V
Előf.	
EF 9	40 V
Anód	35 V
S. rács	1.6 V
Előf.	
ECH 4	240 V
Anód	85 V
S. rács	140 V
Oscill. anód	1.6 V
Előf.	
EL 6	225 V
Anód	240 V
S. rács	6 V
Előf.	
EBF 2	240 V
Anód	85 V
S. rács	1.6 V
Előf.	
Gerjesztés	80 V

1. EF 8 cső	13. 50000 pF 750 V	25. 150 K Ohm 0.3 W	37. 500 K Ohm 0.3 W	49. 40000 pF 750 V	61. 500 K Ohm 0.3 W	72. 500 K Ohm
2. ECH 4 cső	14. 30000 pF 750 V	26. 25 pF	38. 1 M Ohm 0.3 W	50. 15 K Ohm 0.3 W	62. 50 K Ohm 0.3 W	73. 100 pF 1500 V
3. EBF 2 cső	15. 1 M Ohm 0.3 W	27. 150 pF	39. 1 M Ohm 0.3 W	51. 50000 pF 750 V	63. 300 pF 1500 V	74. 0.1 MF 750 V
4. EM 4 cső	16. 0.1 MF 1500 V	28. 520 pF	40. 200 K Ohm 0.3 W	52. 1.3 M Ohm	64. 1.5 M Ohm 0.3 W	75. 30 K Ohm 0.3 W
5. EF 9 cső	17. 100 pF 1500 V	29. 0.1 MF 1500 V	41. 50 pF	53. 1 M Ohm 0.3 W	64a. 75 pF 1500 V	76. 5 K Ohm 1 W
6. EL 6 cső	18. 100 pF 1500 V	30. 20 K Ohm 2 W	42. 50 pF	54. 1 M Ohm 0.3 W	65. 350 pF 1500 V	77. 1 MF 1000 V
7. AZ 4 cső	19. 1 M Ohm 0.3 W	31. 4000 pF	43. 100 K Ohm 0.3 W	55. 500 K Ohm 0.3 W	66. 200 K Ohm 0.3 W	78. 25 MF 500/550 V
8. 20 pF	20. 1.5 K Ohm 0.3 W	32. 150 pF	44. 1.5 M Ohm 0.3 W	56. 0.25 MF 1000 V	67. 50 K Ohm 0.3 W	79. 25 MF 500/550 V
9. 20 pF	21. 10 K Ohm 0.5 W	33. Beszéd-zenekapcsoló	45. 5000 pF 1500 V	57. 3 M Ohm 0.3 W	68. 1 K Ohm 0.3 W	80. 60 Ohm 1 W
10. 500 pF 1500 V	22. 150 pF	34. 190 pF	46. 500 pF 1500 V	58. 1000 pF 1500 V	69. 1000 pF 1500 V	81. 5000 pF 2500 V
11. 520 pF	23. 150 pF	35. 510 pF	47. 10000 pF 750 V	59. 5000 pF 1500 V	70. 3000 pF 1500 V	82. 5000 pF 2500 V
12. 520 pF	24. 200 Ohm 0.3 W	36. 10 K Ohm 1 W	48. 10000 pF 750 V	60. 150 K Ohm 0.5 W	71. 200 pF 1500 V	83. 2 Amp. biztosíték