
TO A BOARD A-2
TO A BOARD FBT
G4
C-2 6P WHT :MINI
G2 200V E NC H H2
TO CRT EARTH
C-1 2P WHT :LARGE
E E
C
(R.G.B. OUT)
SCREEN MIN-MAX 211V - 799V
RV708 2.2M 1/2W
SCRN
R738 680K 1/2W RC
C703 0.001 500V E
R702 1.5 3W RS
R707 100K 1/2W RC
R739 100K 1/2W RC
R701 100K 1/2W RC
C701 0.01 630V PP
C721 680p 2KV B
R704 470K 1/2W RC
R705 82K 1/2W RC
RV701 110M 1/2W H.STAT
C722 330p 6.3KV B
CV KR G1 G4 HV
KG KB G2
V901 A51JUH10X CTV
H
TO FBT
R706 100 1/2W RC
C702 680p 2KV B
L701 150 µH EL0606
C704 10
R703 220K 1/2W RC
J701
R713 3.3K 1/2W RC
R737 15K 3W RS
R709 3.3K 1/2W RC
R730 15K 3W RS
R708 3.3K 1/2W RC
R722 15K 3W RS
200V
R729 100
R712 100
R711 100
153.1
170.0
174.3
Q706 2SC3271N
Q704 2SC3271N
Q702 2SC3271N
TO A BOARD A-1
S.BRT 6
R 5
G 4
B 3
9V 2
E 1
C-3 6P WHT S-MICRO
9V
R734 10K
R733 3.3K
R727 2.7K
RV705 3.3K 1/10W
R725 2.7K
R719 3.3K
RV703 3.3K 1/10W
RV702 3.3K 1/10W
R735 100
RV706 3.3K 1/10W
R726 100
RV704 3.3K 1/10W
R718 100
R715 2.7K
RV707 22K 1/10W
C711 0.047 F
C712 10 16V
C710 390p B
R732 330
R728 390
C709 330p B
R723 470
R720 390
C708 330p B
R716 560
SUB BRT
R.BKG
G.DRV
G.BKG
B.DRV
B.BKG
1
70 V p-p (H)
2
70 V p-p (H)
3
60V p-p (H)
4
28 V p-p (H)


TO TUNER
ANT
C100 330p 4KV
C101 330p 4KV
C102 330p 4KV
TO A BOARD A-22
AUDIO 5
E 4
9V 3
E 2
VIDEO 1
K-2 SP WHT S-MICRO
VIDEO
C133 47 16V
R132 18
C134 100 16V
C132 100 16V
AVM-2 IAM-1
0.3
4.5
R111 8.2M 1W
3.4
C131 100 16V
R122 18
C113 0.0047 400V E
C112 0.0047 400V E
K
(AUDIO. VIDEO INPUT)
AUDIO
D130 MC932 PROTECTOR-1
C130 0.47
R130 27K
R131 56K
AVM-1 IVM-2 (TLP651)
4.0
AUDIO
R123 18
C123 47 16V
1.8
VIDEO
+9V
D120 MC 932 PROTECTOR-2
C122 100 16V
C135 #
K-1 2P WHT S-MICRO
IC101 NJM78L09A 9V-REG
C120 47 16V
R121 47
R120 82
R110 0.47 FPRD
D100 RGP10G 12V-RECT
T101
18.5
C110 220 25V
C111 0.001 500V B
C121 100 16V
H.P 1
E 2
TO A BOARD A-21


TO A BOARD A-32
SC-2 7P BTOB-S
DIN 7
DIN 6
E 5
LIM 4
VCC 3
ACK 2
BG 1
T401
R401 270 1/4W
C401 47 16V
C402 0.01 F
C403 75P CH
C405 0.1 MPS
R402 390
C404 27P TH
L401 15µH FLR50
C406 120p SH
R407 1M
C407 1
C408 0.0056 PT
(2.6) (2.5) (2.5) (5.0) (5.0) (1.7) (2.3) (2.5) (2.2) (3.9) (0.2)
24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13
OUT GND DIN DIN VCC DEEM SEC ID ACK BG
IC 401 CXA 1214P SECAM-DECODER
(2.5) (2.5) (5.0) (5.0) (1.7) (1.7) (2.6) (3.3) (3.1) (2.7) (2.7) (1.7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IN VCC DEEM COL PIC R-Y B-Y HP
R-Y (SECAM)
B-Y (SECAM)
VIDEO 7
H.P 6
E 5
B-Y 4
R-Y 3
COL 2
PIC 1
SC-1 7P BTOB-S
TO A BOARD A-31
T403
T402
C415 0.1 MPS
L402 15uH FLR50
C412 22p UJ
R403 390
C410 120p SH
C409 0.01 F
C416 100p
R406 2.2K
(9.3)
Q401 2SC2785 VIDEO-BUFF
(5.1)
(4.4)
R405 1K 1/4W
R404 180
C414 120p RH
C413 75p
C411 0.1
SC
(SECAM DECODER)
1
SECAM
0.8V p-p (H)
2
SECAM
1V p-p (H)